



Rollladenschalter ET Shutter Zigbee

Der ET Shutter Zigbee ist ein smarterer Rollladenschalter, der sich nahtlos in dein Zigbee-basiertes Smart-Home integriert. Kompatibel mit dem Zigbee Home Automation Profil 3.0, lässt er sich als HAVC-fähiges Endgerät zuverlässig und effizient steuern.

Egal ob morgens beim Aufwachen, als Sonnenschutz am Nachmittag oder zur Verdunklung am Abend - der ET Shutter passt sich deinem Alltag flexibel an. Der ET Shutter Zigbee ist kompatibel mit dem eigenen ET Gateway Home Link, lässt sich aber ebenso problemlos in andere Zigbee-Gateways integrieren.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Abmessungen (BxHxT):	70 x 70 x 35 mm
Gewicht:	55 g
Einrichtung:	Schalteradapter für Busch-Jaeger, Gira und Merten
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	Innenbereich
max. Leistungsaufnahme Stand-By:	0,2 W
Leistungsart:	starr und flexibel
Typ:	Rollladenaktor
Leitungsquerschnitt:	0,2-1,5 mm ²
Temperatureinsatzbereich:	0 bis 50 C°
max. Schaltleistung:	500 W / 2,5 A / 230 V
Relaisart:	2x Schließer, μ Kontakt
Geeignet für:	Rollladen mit internem Endscharter
Lieferumfang:	ET Shutter Zigbee, Bedienungsanleitung, Schalteradapter für Busch-Jaeger, Gira u. Merten, 2x Montageschrauben (3.2x15mm)

Funkstandard

Kommunikation:	Zigbee
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Duty-Cycle:	1%/h
Typ. Funk-Sendeleistung:	+8 dBm

Funktionen

- Zeitpläne und Szenen lassen sich individuell einrichten
- Die Rollläden können jederzeit manuelle über den Schalter gesteuert werden
- Der aktuelle Status des Rollladens (offen, geschlossen, in Bewegung) ist in der App sichtbar
- Die Endlagen der Rollläden können automatisch erkannt und manuell konfiguriert werden
- Es ist möglich, eine prozentuale Position (z.B. 50% geöffnet) anzufahren - ideal für Sicht- und Sonnenschutz
- Der ET Shutter lässt sich in Sprachassistenten wie Alexa integrieren*
- Die Steuerung ist auch aus der Ferne möglich
- Ein Motordefekt oder Überstrom werden am Gerät durch eine rote LED angezeigt
- Der ET Shutter Zigbee ist auch ohne eine Verbindung zu einem Smart-Home-System am Schalter manuell steuerbar

*nur bei Modellen mit integriertem ZigBee-Hub