



Rollladenschalter ET Shutter Zigbee

Der ET Shutter Zigbee ist dein smarter Rollladenschalter, der sich nahtlos in dein Zigbee-basiertes Smart Home integriert. Kompatibel mit dem Zigbee Home Automation Profile 3.0, lässt er sich als HVAC-fähiges Endgerät zuverlässig und effizient steuern.

Egal ob morgens beim Aufwachen, als automatischer Sonnenschutz am Nachmittag oder zur Verdunkelung am Abend – der ET Shutter passt sich deinem Alltag flexibel an. Der ET Schutter Zigbee ist kompatibel mit dem eigenen ET Gateway Home Link, lässt sich aber ebenso problemlos in andere Zigbee-Gateways integrieren.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V/ 50 Hz
Abmessungen (BxHxT):	70 x 70 x 42 mm
Gewicht:	55 g
Farbe:	Grau
Einrichtung:	Austauschbare Schalter und Wippen für Busch-Jaeger, Gira und Merten
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	Innenbereich
Lieferumfang:	ET Shutter Zigbee, Bedienungsanleitung, austauschbare Schalter und Wippen für Busch-Jaeger, Gira, Merten
max. Leistungsaufnahme Stand-By:	0,2 W
Leitungsart:	starr und flexibel
Typ:	Rollladenaktor
Leitungsquerschnitt:	0,2–1,5 mm ²
Temperatureinsatzbereich:	0 bis 50 °C
maximale Schaltleistung:	500 W
Relaisart:	Schließer

Funkstandard

Kommunikation:	Zigbee
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Duty-Cycle:	1%/h
Typ. Funk-Sendeleistung:	+8 dBm

Funktionen

- Zeitpläne und Szenen lassen sich individuell einrichten
- Die Rollläden können jederzeit manuell über den Schalter gesteuert werden
- Der aktuelle Status des Rollladens (offen, geschlossen, in Bewegung) ist in der App sichtbar
- Die Endlagen der Rollläden können automatisch erkannt und manuell konfiguriert werden
- Es ist möglich, eine prozentuale Position (z. B. 50 % geöffnet) anzufahren – ideal für Sicht- und Sonnenschutz
- Der ET Shutter lässt sich in Sprachassistenten wie Alexa integrieren*
- Die Steuerung ist auch aus der Ferne möglich

*nur bei Modellen mit integriertem ZigBee-Hub