



Rollladenschalter ET Shutter WiFi

Der ET Shutter WiFi ist ein smarter Rollladenschalter, der sich flexibel in ihr bestehendes 2,4 GHz WLAN-Netzwerk einbindet und so Ihre Rollläden bequem über die App steuerbar macht – ganz ohne zusätzliches Gateway. Er verbindet die einfache Installation und Bedienung eines klassischen Rollladenschalters mit der Leistungsfähigkeit moderner Smart-Home-Technologie.

Egal ob morgens beim Aufwachen, als Sonnenschutz am Nachmittag oder zur Verdunklung am Abend - der ET Shutter passt sich deinem Alltag flexibel an. Steuere deine Rollläden bequem über die Eurotronic App Smart Living 2.0.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Abmessungen (BxHxT):	70 x 70 x 35 mm
Gewicht:	55 g
Einrichtung:	Schalteradapter für Busch-Jaeger, Gira und Merten
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	Innenbereich
max. Leistungsaufnahme Stand-By:	0,2 W
Leistungsart:	starr und flexibel
Typ:	Rollladenaktor
Leistungsquerschnitt:	0,2-1,5 mm ²
Temperatureinsatzbereich:	0 bis 50 C°
max. Schaltleistung:	500 W / 2,5 A / 230 V
Relaisart:	2x Schließer, µ Kontakt
Geeignet für:	Rollladen mit internem Endschalter
Lieferumfang:	ET Shutter WiFi, Bedienungsanleitung, Schalteradapter für Busch-Jaeger, Gira u. Merten, 2x Montageschrauben (3.2x15mm)

Funkstandard

Kommunikation:	WiFi
Frequenzbereich:	2,4 GHz (2412 MHz ~ 2472 MHz)
Typ. Funk-Sendeleistung:	IEEE 802. 11b: 18.29 dBm IEEE 802. 11g: 19.30 dBm IEEE 802. 11n: 18.41 dBm

Funktionen

- Zeitpläne lassen sich individuell einrichten
- Die Rollläden können jederzeit manuelle über den Schalter gesteuert werden
- Der aktuelle Status des Rollladens (offen/geschlossen) ist in der App sichtbar
- Die Endlagen der Rollläden können automatisch erkannt und manuell konfiguriert werden
- Es ist möglich, eine prozentuale Position (z.B. 50% geöffnet) anzufahren - ideal für Sicht- und Sonnenschutz
- Die Steuerung ist auch aus der Ferne möglich
- Ein Motordefekt oder Überstrom werden am Gerät durch eine rote LED angezeigt
- Der ET Shutter WiFi ist auch ohne eine Verbindung zu einem Smart-Home-System am Schalter manuell steuerbar